

DMX Chart

Eventpro Xenon Mover 5000

DMX Kanallayout

Achtung, zulässig sind nur DMX Adressen 1, 11, 21, 31, 41 und alle folgenden im Raster (n*10)+1

| Kanal | Funktion | DMX |
|-------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1 | Dimmer 0 - 100% | 000-255 |
| 2 | Shutter Shutter auf Shutter Strobe langsam - schnell | 000-015 016-255 |
| 3 | Cyan 0 - 100% | 000-255 |
| 4 | Magenta 0 - 100% | 000-255 |
| 5 | Gelb 0 - 100% | 000-255 |
| 6 | Farbmakro inaktiv, Farbmischung über CMY Rot - Weiss Grün - Weiss Blau - Weiss Cyan - Weiss Magenta - Weiss Gelb - Weiss Grün - Cyan Blau - Cyan Rot - Magenta Blau - Magenta Rot - Gelb Grün - Gelb | 000-015 016-035 036-055 056-075 076-095 096-115 116-135 136-155 156-175 176-195 196-215 216-235 236-255 |
| 7 | Zoom 0,8° - weit | 000-255 |
| 8 | Pan 0 - 270° | 000-255 |
| 9 | Tilt 0 - 360° | 000-255 |
| 10 | Control Lampe aus Lampe ein (hot restart) | 000-127 128-255 |

DMX Adressen im 10er Raster

Achtung, zulässig sind nur DMX Adressen 1, 11, 21, 31, 41 und alle folgenden im Raster $(n \cdot 10) + 1$

| Adresse | Gerät | Kanäle |
|----------------|--------------|---------------|
| 1 | Gerät 1 | belegt 1-10 |
| 11 | Gerät 2 | belegt 11-20 |
| 21 | Gerät 3 | belegt 21-30 |